

## 27296 - NOBREAK NET4+ 1500BI 115V - INSTRUFIBER

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

#### NET 4+ 1500BI VA

Mais autonomia para o seu dia a dia.

O nobreak Net 4+ permite personalizar e aumentar o tempo de autonomia utilizando os módulos de bateria opcionais, que podem facilmente ser conectados ao nobreak.

Potência: 1500 VA

Topologia: Line Interactive

Forma de onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM

#### 6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO

Fornecer energia limpa e segura preservando a vida útil de seus equipamentos. 1. Queda de rede (Blackout); 2. Ruído de rede elétrica; 3. Sobretensão de rede elétrica; 4. Subtensão de rede elétrica; 5. Surtos de tensão na rede; 6. Correção de variação da rede elétrica por degrau.

#### EXPANSÃO DE AUTONOMIA

Permite expandir o tempo de autonomia para até 10h30\* utilizando os módulos de bateria opcionais, que podem facilmente ser conectados ao nobreak. \* Tempo de autonomia para 01 PC onboard + 01 monitor LED de 15,6" utilizando o Módulo de 12V/80Ah.

#### GRATIS EXTENSION CORD

Acompanha extensão elétrica gratuita que aumenta a quantidade de tomadas disponíveis no nobreak e facilita a conexão de equipamentos plug&play.

#### AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA

Informa o momento certo de trocar a bateria. Você não é pego de surpresa no momento que mais precisa do nobreak.

#### BATTERY SAVER

Prolonga a vida útil da bateria evitando gastos desnecessários com sua substituição prematura.

#### Modelo:

0027296 | Net 4+ 1500Bi | entrada bivolt automático e saída 115V~

REF. 0027296 | MSM1500BI

Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line



Potência: 1500 VA

Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~

Tensão saída: 115V~

Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM

Fator de potência de saída: 0.65

Conexão de entrada: Plugue NBR 14136

Conexão de saída: 8 tomadas NBR 14136 (5 no painel traseiro + extensão elétrica gratuita)

Tempo de autonomia (máximo): 65 minutos expansível até 10h30 para computador on board + monitor LED 15,6"

### **Expansão de autonomia**

Estabilizador Interno

Filtro de Linha

Formato: Torre

Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva

Extensão Elétrica: Grátis Extension Cord com 4 tomadas auxiliares

Autodiagnóstico de bateria

### **Battery Saver**

Microprocessador: RISC de alta velocidade com memória Flash

Função TRUE RMS

Autoteste

Recarregador Strong Charger

DC Start

Circuito desmagnetizador

Sinalizações: Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak.

Alarme Audiovisual

Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários

Função Mute

Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL).

Proteções para a carga

Queda de rede (Blackout)

Ruído de rede elétrica

Sobretensão de rede elétrica

Subtensão de rede elétrica

Surtos de tensão na rede

Correção de variação da rede elétrica por degrau

Proteções do nobreak

Sobreaquecimento no transformador e inversor

Potência excedida

Descarga total da bateria

Curto-circuito no inversor